

# Sistemas convencionais

## FD3050

Botoneira convencional de aviso de incêndio, rearmável

Botoneira convencional de aviso de incêndio, rearmável, com a função de emitir sinal eléctrico de condição de fogo para uma central de alarme, depois de uma activação manual com quebra da tampa de protecção assinalada por setas. A indicação luminosa para activação da botoneira é efectuada por um LED vermelho. Permite a elaboração de testes através de chave própria. Está em conformidade com as normas europeias EN-41-11.



## Especificações

Alimentação	10~30 VDC
Cabo	2 condutores, core simples ou múltiplo, isolado e com blindagem
Secção transversal do cabo	0,8~1,5 mm <sup>2</sup>
Classe de protecção	IP40
Temperatura de operação	-10°C~55°C
Humidade relativa	93±3 % a 40°C
Dimensões	90x90x44mm
Peso	200g
Material	ABS, vermelho